




寸法図

※単位はミリメートル



※カッコ()内の値はTV-BS100L

製品質量:約20(17.5)kg
静耐荷重 ⇩
天板上:50kg以下
棚板上:15kg以下
底板上:50kg以下
総耐荷重:80kg以下



部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	棚板	1
側板(右)	1	前飾板	2
側板(左)	1	裏板	1
仕切板(右)	1	底板	1
仕切板(左)	1	ガラス扉	2

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ④	6	
組立ネジ⑤	6	
組立ネジ⑥	2	
連結ピン	6	
連結金具	6	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	4	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
マグネットキャッチ	1	
六角レンチ	1	

転倒防止ロープ	1セット
---------	------


組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず2人以上で行って下さい。

⚠ は必ず守って組立てて下さい。
💡 は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはTV-BS100Hです。


完成図



1 天板にマグネットキャッチ、連結ピンの取り付け



- ①天板にマグネットキャッチを組立ネジ④で取り付けます。
- ②連結ピンを取り付けます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意下さい。




2 側板、仕切板、前飾板の取り付け

- ①側板に連結金具をはめ込み、連結ピンの付いた天板に差し込みます。
次に連結金具を六角レンチでしっかりと締め付けます。
- ②仕切板、前飾板を、向きに注意して天板に差し込みます。



3 底板とキャスターの取り付け

- ①底板を組立ネジ⑤で取り付けます。
- ②底板のキャスターソケットにしっかりとキャスターを差込みます。



💡 天板が上にくるよう、本体を置き直します。


4 裏板の取り付けと棚板の設置

- ①裏板を組立ネジ⑥で取り付けます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意下さい。

- ②棚受ダボを仕切板に差し込み、棚板裏面の切り込みに合わせて載せて下さい。

⚠ 棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。



5 ガラス扉の取付

左ガラス扉の場合

- ①ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
- ②ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
- ④ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを2カ所づつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

⚠ 上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

