

寸法図

※単位はミリメートル

製品質量:約33(29)kg
静耐荷重 ↓
天板上:50kg以下
棚板上:15kg以下
底板上:50kg以下
総耐荷重:80kg以下

1546

1710天板

495内寸

495内寸

495内寸

330(239)

412(321)全高

386天板

282棚板

157(112)

158(112)

348有効内寸

396底板

※カッコ()内の値はTV-BS170L

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	前飾板	2
側板(右)	1	裏板	1
側板(左)	1	底板	1
仕切板	2	ガラス扉(大)	2
棚板	3	ガラス扉(小)	2

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ④	6	
組立ネジ⑤	10	
組立ネジ⑥	6	
連結ピン	6	
連結金具	6	
ガラスヒンジA	4	
ガラスヒンジB	4	
マグネット受け	4	
マグネット受けゴム	4	
棚受ダボ	12	
キャスター	6	
キャスター受け皿	6	
マグネットキャッチ(大)	1	
マグネットキャッチ(小)	2	
六角レンチ	1	
転倒防止ロープ	1セット	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず2人以上で行って下さい。

⚠


は必ず守って組立てて下さい。

💡

は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはTV-BS170Hです。

完成図




1 天板にマグネットキャッチ、連結ピンの取り付け

- ①天板にマグネットキャッチを組立ネジ④で取り付けます。
- ②連結ピンを取り付けます。


⚠

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。




2 側板、仕切板、前飾板の取り付け

- ①側板、仕切板に連結金具をはめ込み、連結ピンの付いた天板に差し込みます。
次に連結金具を六角レンチでしっかりと締め付けます。
- ②前飾板を向きに注意して天板に差し込みます。



3 底板とキャスターの取り付け

- ①底板を組立ネジ⑤で取り付けます。
- ②底板のキャスターソケットにしっかりとキャスターを差込みます。



4 裏板の取り付けと棚板の設置

- ①裏板を組立ネジ⑤で取り付けます。


⚠

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

- ②棚受ダボを側板、仕切板に差し込み、棚板裏面の切り込みに合わせて載せて下さい。

⚠

棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。



5 ガラス扉の取付

左ガラス扉の場合

- ①ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
- ②ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
- ④ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを2カ所づつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

⚠

上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

