HAMILEX

カメラスタンド **PUP-B4602** 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

PUP-B4602.EA2

表面

本体部品

部品表

品　名	数量
棚板	1
支柱(S)	1
支柱(L)	1
支柱受金具	1


袋詰部品表

品　名	数量	
組立ネジ(皿)	2	
組立ネジ	5	
留めネジ	2	
平ワッシャー	5	
スプリングワッシャー	5	
カメラ固定ネジ㊦	1	
カメラ固定ネジ㊨	4	
樹脂ワッシャー㊦	1	
樹脂ワッシャー㊨	4	
六角レンチ	1	

寸法図


※単位は全てミリメートル

上部設置



製品質量:約3.5kg
耐荷重:約7kg
高さストローク
支柱(L):570
支柱(S):420

下部設置



製品質量:約3.5kg
耐荷重:約7kg
高さストローク
支柱(L):570
支柱(S):420

組み立てを始める前に

⚠ 必ず2人以上で組み立ててください。

●裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


マークの見方

⚠ **必ず守って**組み立ててください。


特に**注意**して、組み立ててください。

完成図


上部設置



下部設置



1 支柱に棚板の取付




棚板の取り付け高さに応じて支柱(S)(L)のいずれかからお選びください。

棚板は前後3段階の調節が可能です。

2 本体に支柱受金具の取付

⚠ 組み立て中に本体が後方に倒れないよう注意して組立を行ってください。

①支柱受け金具に留めネジを仮締めします。




留めネジが内側に出ないように仮締めします。

上面図




②本体に支柱受け金具を固定します。




3 支柱受金具に支柱の取付

上部設置、下部設置を選択し、任意の高さで固定します。




2 で仮締めした留めネジを取付プレートの穴からしっかりと締め込みます。(2箇所)

⚠ 下部設置の場合は支柱の抜け落ち防止の為、支柱を差し込み留めネジで固定した後に必ず下図のように組立ネジを取り付けてください。



4 カメラの固定

⚠ 同梱されているネジでカメラが取り付けられない場合は、別途ホームセンター等でお買い求めください。



●**お願い**　※改良のため、仕様および外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。　※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡くださいますようお願い致します。　※裏面の安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

PC.1.TA.A3

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

⚠ **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

⚠ **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

⚠ 警告

●製品の修理・改造は絶対にしないでください。
破損や落下などを引き起こす原因になります。

●弊社 取付対応品以外への取り付けは絶対にしないでください。
変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。

⚠ 注意

— 設置する際の注意 —

●設置の際は棚板が水平になるように調節してください。
棚板の水平が保たれないまま使用されますと設置機器が落下し、けがをする原因になります。

●ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。
製品が破損したり、取り付けられた本体が転倒し、けがをする恐れがあります。

●棚板上に設置した機器等は、付属のカメラ固定ネジ等を使用して、必ず棚板と固定をしてください。
機器等が落下しけがをする原因になります。

●使用中にジョイント部分やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は締め直してください。
締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。がたつきのあるまま使用すると、変形や落下などを引き起こす原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。
●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。
●取扱説明書もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元 ハヤミ工産株式会社

本　　社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元 ハヤミ通商株式会社　〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17　TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN
カメラスタンド

お願い
※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。